



**Microtelecamera colore  
occultata in contenitore  
sensore infrarosso**

**Mod. LCTIRC**

**Precauzioni d'uso**

- Prima di effettuare qualunque operazione di pulizia o manutenzione, scollegare l'apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica.
- Non usare spray per pulire l'apparecchio
- Non toccare la superficie del sensore. Se questo dovesse avvenire accidentalmente, la superficie dovrà essere pulita con un panno inumidito con alcool.
- Controllare che la temperatura d'esercizio sia nei limiti indicati e che l'ambiente non sia troppo umido.
- In caso di guasto e/o malfunzionamento, togliere elettricità tramite l'interruttore generale.
- L'inosservanza comporterà l'immediata decadenza della garanzia
- Per le riparazioni rivolgersi solo ad un centro tecnico autorizzato Deatronic



**Caratteristiche tecniche**

Tipo di sensore	1/4" colore CCD
Sistema Tv	PAL
Sistema di scansione	2:1 interlacciato
Sincronizzazione	Interna
Risoluzione	420 linee tv
Illuminazione minima	1 lux
Rapporto S/N	48 dB
Uscita video Composito	1.0 Vpp 75 Ω
Shutter time elettronico	1/50 – 1/100,000 sec
Caratteristica gamma	0.45
Lente	3.7 mm
Grado protezione	IP44
Alimentazione	12Vdc
Consumo	120 mA
Temperatura d'uso	-10°/50°C
Umidità d'uso	95% max
Peso	120 g.
Dimensioni	104 x 60 x 33 mm

v.1.1 Specifiche tecniche soggette a variazioni senza preavviso

**Installazione**

- Scegliere il luogo più adatto
- Fissare la base della staffa a corredo al muro
- Collegare il cavo di alimentazione 12Vdc
- Collegare la telecamera a un monitor o ad altro supporto di riproduzione video

**Garanzia**

24 mesi su prodotto  
integro, non manomesso



**DEATRONIC s.r.l.**

**ROMA:** sede legale e amministrativa; Via Giulianello, 1-7 – 00178 Roma, ITALIA – Tel +39 06 7612912 Fax +39 06 7612601  
**TORINO:** sede operativa; Via G.B.Feroggio, 10 – 10151 Torino, ITALIA – Tel +39 011 453 53 23 Fax +39 011 453 70 49  
web: [www.deatronic.com](http://www.deatronic.com) – Codice Fiscale e Partita IVA 04913421006 – Iscrizione R.E.A. 817963